

UBA DX Contest 2013

UBA (l'Union Royale Belge des Amateurs-émetteurs) are onoarea de a vă anunța că acest concurs va fi organizat sub patronajul Comisiei Europene pentru comunicare, informare și cultură. Al 26 lea TROFEU AL UNIUNII EUROPENE va fi acordat operatorului stației membre UE cu cel mai mare punctaj de atât în CW cât și în SSB.

1 - Scop

De a contacta cât mai mulți radioamatori belgieni și de a oferi altor radioamatori posibilitatea de a obține în "Concursul UBA" diploma WABP (Worked All Belgian Provinces) și alte diplome ale CE.

2 - Perioade

SSB - 26 - 27 ianuarie 2013 (începe în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii ianuarie).

CW - 23 - 24 februarie 2013 (începe în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii februarie).

De la ora 13:00 UTC, sâmbătă la 13:00 UTC duminică.

3 - Categori

Stații cu QTH în Belgia

AH - Un singur Operator 6 ore putere mare toate benzile. (HAREC)

AL - Un singur Operator 6 ore putere Mică toate benzile.. (HAREC și ON2)

BH - Un singur Operator 12 ore putere mare toate benzile (HAREC)

BL - Un singur Operator 12 ore putere Mică toate benzile (HAREC și ON2)

CH - Un singur Operator 24 ore putere mare toate benzile (HAREC)

CL - Un singur Operator 24 ore putere Mică toate benzile (HAREC și ON2)

D - Mai mulți operatori toate benzile.

E - Un singur Operator QRP toate benzile. (Maximum 18 de ore de funcționare) (HAREC și ON2)

BASE - Un singur Operator licență de bază 24 de ore (Limitat la stațiile ON3 operate de către titularul unei licențe BASE),

F - SWL (ONL) toate benzile ([Regulamentul la punctul 12](#)).

Stații cu QTH în afara Belgiei

A10HP - Un singur Operator Putere Mare 10 metri (24 de ore),

A10LP - Un singur Operator Putere Mică 10 metri (24 de ore),

A15HP - Un singur Operator Putere Mare 15 metri (24 de ore),

A15LP - Un singur Operator Putere Mică 15 metri (24 de ore),

A20HP - Un singur Operator Putere Mare 20 metri (24 de ore),

A20LP - Un singur Operator Putere Mică 20 metri (24 de ore),

A40HP - Un singur Operator Putere Mare 40 metri (24 de ore),

A40LP - Un singur Operator Putere Mică 40 metri (24 de ore),

A80HP - Un singur Operator Putere Mare 80 metri (24 de ore),

A80LP - Un singur Operator Putere Mică 80 metri (24 de ore),

CET - Un singur Operator Putere Mare toate benzile (24 de ore),

CLP - Un singur Operator Putere Mică toate benzile (24 de ore),

D - Mai Multi operatori toate benzile,

E - Un singur Operator QRP toate benzile (maxim 18 de ore de funcționare),

F - SWL toate benzile ([Regulamentul la punctul 12](#)).

Observații:

Stațiile care doresc să participe la o categoria o singură bandă, dar care au făcut, de asemenea, unele de QSO-uri pe alte benzi vor înscrie toate QSO-urile lor într-un singur log. **Asigurați-vă că antetul Cabrillo reflectă corect categoria o singură bandă.**

Stațiile din categoria D vor respecta regula celor "10 minute". Adică o stație trebuie să stea cel puțin 10 minute pe acea bandă înainte de a o schimba. Timpul de pornire va fi determinat de primul QSO făcut în acea bandă. Această regulă poate fi ignorată doar pentru a lucra un multiplicator pe o bandă diferită după care va reveni în banda de unde a plecat.

Putere mare = > 100 W.

Putere Mică = <100 W

QRP SSB maxim 10 W, CW maxim 5 W.

4 – Benzi de lucru

Pot fi utilizate benzile: 80, 40, 20, 15 și 10 metri în conformitate cu Planul benzilor IARU.

Trebuie să fie respectate frecvențele propuse de comisia HF UBA Contest astfel:

SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 la 21.350 și 28.400 - 28.700 MHz.

CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 la 21.080 și 28.000 - 28.070 MHz. Segmentele de bandă 3.500 - 3.510 și 3.775 - 3.800 se folosesc doar pentru contacte DX (aceasta înseamnă că nimeni nu va face apel de concurs în acele segmente).

5 – Apelul Concursului

În CW = "TEST UBA" în SSB = "CQ UBA".

Controale:

Stațiile ON : transmit RS (T) + numărul de ordine începând de la 001 + [provincia belgiană](#).

Provincia este parte a schimbului de controale și NU trebuie să fie menționată separat în log.

Stațiile DX: transmit RS (T) + numărul de ordine al legăturii începând cu 001.

6 – Scorul final

Stațiile cu QTH în Belgia

Un QSO cu o stație belgiană = 1 punct,

Un QSO cu o stație dintr-una din țările DXCC ale UE enumerate mai jos = 2 puncte,

Toate celelalte QSO-uri = 3 puncte.

Stații cu QTH în afara Belgiei

Un QSO cu o stație belgiană = 10 puncte,

Un QSO cu o stație dintr-una din țările DXCC din UE enumerate mai jos = 3 puncte,

Toate celelalte QSO-uri = 1 punct.

Un bonus suplimentar va fi acordat în funcție de procentul de QSO-uri cu Belgia din totalul de QSO-uri valabile.

Exemplu:

50 QSO-uri cu stații din Belgia (500 puncte), dintr-un total de 320 QSO-uri efectuate, reprezintă 15,6% și pentru care primiți un plus de 78 de puncte care se adaugă la totalul punctelor din QSO-uri. Acest calcul se va face după verificarea logului.

7 - Multiplicatori

- **Stațiile cu QTH în Belgia**

Toate țările DXCC o dată pe fiecare bandă.

- **Stațiile cu QTH în afara Belgiei**

- Toate provinciile belgiene: AN, MS, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB, WV. Regiunea Bruxelles BR.

- Toate prefixele belgiene de ex: ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, etc ..

- Următoarele țări DXCC din Uniunea Europeană: 5B, 9h, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, G, HG, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, am, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV / A TK, , YL și YO.

O singură dată pe fiecare bandă.

Observație: Un QSO cu o stație belgiană poate da 2 multiplicatori (provincia și prefixul).

Multiplicatorii contează o singură dată pe fiecare bandă.

8 - Scor Final

Totalul punctelor din QSO-uri (din toate benzile) înmulțit cu numărul total de multiplicatori (din toate benzile).

9 - Condiții Speciale

Este permisă utilizarea facilităților oferite de DX-cluster. Dar este recomandat să utilizați sistemul DX-cluster într-un mod decent. Acest lucru înseamnă să-l subliniez stații DX, de multiplicatoare noi și de propagare în benzile dificile. Nu sunt recomandate postările locale, preferențiale sau de altă natură cu scopul de a genera avantaje pentru aceste stații.

Autopostarea este interzisă, aceasta îți va oferi o reputație proastă.

10 -Loguri

Număr de loguri: Va fi acceptat doar 1 log de stație.

Sunt acceptate numai loguri în format Cabrillo. Numele fișierului va fi de forma: MYCALL.CBR sau MYCALL.LOG unde "MYCALL" este indicativul propriu. (exemplu: ON7SS.LOG).

Asigurați-vă că trimiteți un format Cabrillo corect. [Instrucțiunile Cabrillo pot fi găsite pe site-ul UBA.](#)

Logul de concurs

- Trebuie să fie trimis ca un atașament obișnuit la adresa de e-mail.
- Trimite ca un fișier necomprimat.
- Nu trimiteți mai mult de un atașament.
- În "subiectul" e-mailului, vă rugăm să înscrieți indicativul dvs. de concurs.
- Pentru a evita eventualele probleme vă rugăm să verificați și să corectați log-ul cu ajutorul unui editor de text înainte de al trimite.
- Mai multe sfaturi pentru editarea logului dvs. poate fi găsit aici:

<http://www.on5zo.be/2012/02/12/how-to-edit-your-cabrillo-for-the-uba-dx-contest/>

Mai multe informații cu privire la concurs pot fi găsite aici:

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/hf_contests/uba_contest_info.pdf

Logurile de hârtie nu sunt acceptate O aplicație web Cabrillo este disponibilă pe site-ul [WA7BNM](#).

Antetul Cabrillo trebuie să includă:

- Indicativul Dvs. de apel.
- Numele, prenumele Dvs. și adresa completă.
- Categoria în care ați lucrat. **Logurile în care categoria nu este clar specificată vor fi plasate în cea mai înaltă categorie, care este MULTIOperator.** (În cazul în care este necesar să editați logul cu un editor de text, **NU UTILIZATI MICROSOFT WORLD.**)
- Pentru stația cu mai mulți operatori specificați lista completă a operatorilor.

Logurile incomplete vor fi folosite ca "loguri de control".

O selecție de imagini (jpg sau Png) a operatorilor în acțiune va fi publicată împreună cu rezultatele, așa încât vă rugăm să ne trimiteți o poza într-un e-mail separat, adresat managerului concursului.

Observație:

Dacă aveți probleme cu logul, puteți contacta managerul concursului și vom încerca să vă ajutăm. Softurile care acceptă concursul UBA sunt:

[N1MM Logger](#) (gratuit).

[WinOnContest](#) din ON4AVJ (gratuit).

[Super Duper](#) de EI5DI.

11 - Termen limită și Adresa

Toate logurile trebuie trimise nu mai târziu de 15 zile de la data concursului.

11 februarie 2013 ora 23:59 UTC pentru SSB.

11 martie 2013 ora 23:59 UTC pentru CW.

Logurile întârziate nu vor fi luate în considerare pentru concurs dar vor fi tratate ca checklog.

Trimiteți logurile de concurs prin e-mail ca un fișier atașat la următoarea adresă:

ubassb@uba.be pentru SSB cu mențiunea în linia de subiect "UBASSB - YOURCALL".

ubacw@uba.be pentru CW cu mențiunea în linia de subiect "UBACW - YOURCALL".

Trimiteți logul ca un fișier atașat, și nu în corpul e-mail. De asemenea, nu arhivați fișierul. Toate logurile trebuie să îndeplinească specificațiile așa cum s-a subliniat mai sus. Aveți grijă ca toate informațiile dvs. să se regasesc în log. Nu puneți informații suplimentare în corpul dumneavoastră de mail.

Veți primi un e-mail de confirmare a primirii logului. Acest lucru poate dura uneori mai mult de 24 de ore, nu utilizăm un robot, așa încât vă rugăm să aveți răbdare și să nu trimiteți logul dvs. din nou înainte de a următoarele 24 de ore.

Pentru alte informații cu privire la concurs, puteți trimite un mail la managerul concursului.

12 - Reguli speciale pentru SWL

Numai stațiile care participă în concurs și care pot fi autentificate contează cu puncte. Logul trebuie să conțină coloanele: Timp (UTC), indicativul "stației receptionate", controlul complet transmis de acesta stație, indicativul stației cu care a lucrat și controlul RS(T) privind "Stația receptionată", QTH stației SWL proprii. Dacă ambele stații ale unui QSO din concurs sunt auzite, acestea pot fi marcate ca stații separate iar controalele pot să apară în coloana "Stație receptionată". O stație poate apărea doar o dată pe bandă ca stație auzită. În coloana "Stație de lucrată", stația nu poate fi înscrisă de mai mult de 10 de ori pe o bandă.

Vă rugăm să folosiți programul gratuit SWL_dqr_Log a lui SP7DQR. Acest program poate fi descărcat gratuit de pe: http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 Certificate de Concurs

Câștigătorii belgieni vor primi un trofeu în cazul în care vor realiza un număr important de legături astfel:

AL: 150 QSO-uri, **AH:** 200 QSO-uri, **BL:** 300 QSO-uri, **BH:** 350 QSO-uri, **CL:** 600 QSO-uri, **CH:** 650 QSO-uri, **D:** 650 QSO-uri, **E:**200: legături, **Baza:** 200 QSO-uri, **F:** 300 QSO-uri.

Certificatele vor putea fi [descarcate](#) de pe site-ul UBA.

Trofeele Uniunii Europene se acorda pentru categoria “un singur operator” (A, C, sau E), statiei cu cele mai multe puncte acumulate atât în CW cat și în SSB.

14 - Sancțiuni și descalificare,

Sancțiuni:

QSO-ul cu controale incomplete sau incorecte va fi notat cu zero puncte, dar nu va fi aplicată nici o penalizare suplimentară.

QSO-ul, care nu apar în logul altei statii va fi notat cu zero puncte, dar nu va fi aplicată nici o penalizare suplimentară.

QSO-ul, care nu va respecta regula celor 10 minute va fi notat cu zero puncte, dar nu va fi aplicată nici o penalizare suplimentară.

Descalificari:

Pentru înșelăciune, înscriere de QSO-uri imaginare și încălcarea clară și repetata a regulilor de concurs intenționale.

Pentru încălcarea continua sau repetata sau nerespectarea permanenta a planului de bandă IARU.

Deciziile comitetului de concurs sunt finale